



아날로그 & 디지털 겸용
프로페셔널 생활무전기

EDF-1 생활무전기

레저 / 스포츠 / 기업용 / 가정용



초소형, 초경량 ○

세련된 디자인 ○

강한 내구성 ○

대용량 리튬이온 배터리팩 ○

편리한 마이크로 USB 충전 ○

크고 선명한 음질 ○

○ 대형그래픽LCD(한글/영어)

○ 손전등 기능

○ 비화기능

○ 진동기능

○ 날짜, 시간, 요일, 알람 기능

○ FM 라디오

실제 사이즈

Iris는 그리스 신화에 등장하는 신의 전령사로서 특히 신의 메시지를 인간에게 전달하는 역할을 맡았다. 그래서 Iris는 자주 하늘에서 땅으로 내려와야 했는데 이때 사용된 계단이 바로 무지개였다.



아날로그 & 디지털 생활무전기 EDF-1 규격

일반사항

| | |
|-----------|---|
| 주파수범위 | 아날로그 448,7375 ~ 449,2625MHz 디지털 424,1375 ~ 448,9250MHz |
| 채널수 | 아날로그 27채널 / 디지털 27채널 |
| 사용전원 | DC 3.7V 1,150mAh 리튬이온 |
| 주파수안정도 | ±1.5ppm |
| 크기(WxHxD) | 45 x 85 x 20mm |
| 무게(배터리포함) | 92g |

다양한 기능들

연락처(디지털전용)
메시지(디지털전용)
통화기록(디지털전용)
비화 기능(디지털전용)
컴팬더(아날로그전용)
스켈치레벨(아날로그전용)
서브톤 CTC 53, DCS 104(아날로그전용)
존선택
채널탐색
우선채널탐색
버튼잠금
버튼음
음성동작송신(VOX)
진동설정
맨다운(Man Down)
자동비상경보
청각보호
이어폰레벨
볼륨고정
위치표시램프
비밀번호
송신종료음
DTMF 엔코드
절전모드(PSC)
마이크감도
LCD밝기
언어(한글/영어)
디스플레이
시계기능
FM라디오설정

송신부

| | |
|-----------|-------|
| 정격출력 | 0.5W |
| 스프리어스발사강도 | 60dBc |
| RF잡음 | 40dB |
| 음성왜율 | <5% |

수신부

| | |
|--------------------------|---------|
| 음성왜율 | <5% |
| 수신감도(12dB/BER 5%) | <0.25uV |
| Squelch 감도(at 6dB SINAD) | <0.2uV |
| 음성출력 | 500mW |

구성품

기본구성품



무전기



배터리팩



벨트클립



충전기



어댑터



사용설명서

별매품



경호용이어마이크



가죽케이스



이테크 (주) 본사(영업부): 경기도 부천시 원미구 평천로 655 부천테크노파크 403동 902호(약대동193)

Tel: 032-328-3184(교303) Fax: 032-328-3186

공장(A/S): 경기도 부천시 원미구 평천로 655 부천테크노파크 403동 901호(약대동193)

Tel: 032-328-0611(교200, 201) Fax: 032-328-3186

인 터 넷: <http://www.etech2004.co.kr>

총판/대리점