



편리한 사용 방식의 고성능 무전기

# EDR400 휴대용무전기

경호 / 경비 / 건설 / 호텔업 / 제조업



생활방수 ○

초소형, 초경량 ○

튼튼한 구조 ○

강한 내구성 ○

간편한 조작 ○

엔크립션 ○

○ 2048채널

○ 유/무선 복제

○ 1개 존 512/10존

○ 한글 그래픽 LCD(영문지원)

○ 탁월한 오디오 품질  
(45φ 스피커)

○ 버튼 사용자 정의

○ 컬러코드

○ 송신가로채기

실제 사이즈



이테크(주)



# EDR400 디지털 무전기 규격

## 일반사항

EDR400	400~470MHz
채널간격	12.5kHz
디지털 프로토콜	ETSI TS 102 361(Tire1&Tire2)
디지털 보코더	AMBE+2
채널수	2048개
사용전원	DC 7.4 리튬이온 1,800mAh
주파수안정도	±1.5ppm
크기(WxHxD)	56 x 99 x 33mm
무게(배터리팩 포함)	275g(배터리팩 포함)

## 프로그램 가능한 기능들

- 연락처
- 메시지
- 통화목록
- 존선택
- 채널탐색
- 우선채널탐색
- 송신출력레벨(H/L)
- 버튼잠금
- 버튼음
- 복스설정
- 자동비상경보(Lone Worker)
- 청각보호
- 블룸고정
- 위치표시램프
- 비밀번호
- 송신종료음
- DTMF
- 토크어라운드
- 절전모드
- 마이크감도
- LCD밝기
- 언어(한글/영어)
- 디스플레이
- 옵션초기화
- 컬러코드
- 엔크립션

## 송신부

정격출력	2.0(Low)/5.0(High) W
스프리어스발사강도	65dBc
RF잡음	40dB
음성왜율	<5%

## 수신부

음성왜율	<5%
수신감도	<0.22uV / 5% BER
RF잡음	40dB
음성출력	1,000mW(20Ω)

## 악세서리(별매품)



스피커마이크(방수)



스피커마이크



헤드셋



넥마이크



경호용이어마이크



프로그램케이블



가죽케이스



이테크 (주) 본사(영업부):경기도 부천시 원미구 약대동193 부천테크노파크 403동 902호

Tel:032-328-3184(교303) Fax:032-328-3186

공장(A / S):경기도 부천시 원미구 약대동193 부천테크노파크 403동 901호

Tel:032-328-3184(교200) Fax:032-328-3186

인 터 넷:http://www.etech2004.co.kr

총판/대리점